


## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.11.2025



Ref: 734064N

Régulateur PID numérique

Réseau de contrôle numérique à 32 bits pour l'intégration dans le réseau de LeyLab.

Grâce au microprocesseur ARM interne, une fréquence d'échantillonnage élevée et une réponse de régulation rapide sont obtenues.

Pour la régulation des processus continus, le régulateur numérique peut être configuré en régulateur P, PI, PD ou PID.

Il est menu d'un n?ud additionneur d'entrée pour deux grandeurs de consigne et une grandeur à régler, un point de mesure pour l'écart, un affichage de cet écart par 3 LED, actions P, I et D déconnectables séparément. L'action I peut être réinitialisée par une entrée séparée (RESET).

Avec un n?ud sommateur de sortie pour l'addition ou la soustraction de deux grandeurs perturbatrices externes et d'une grandeur perturbatrice interne, cette dernière pouvant être activée par le réseau.

Sélection des paramètres avec bouton poussoir et bouton incrémental(à levier).

Visualisation des paramètres actuels sur trois afficheurs 4 chiffres à 7 segments. Indicateur de saturation à LED tricolore.

Il est équipé d'une prise RJ 45 permettant une connexion à un réseau LAN et peut être piloté par le logiciel LEYLAB.control 725 006 ou LEYLAB.control Lite 725 007 qui offre la possibilité de consulter ou de modifier des paramètres et d'activer des grandeurs perturbatrices.

Le régulateur est utilisable dans le système protégé par certificat d'utilité « Espaces d'apprentissage interconnectés ».

## Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation: ± 15 V DC

- Plage de tension du signal: 10 V ... + 10 V

- Intervalle d'échantillonnage: 50 µs

- Coefficient proportionnel K  $\,$  P  $\,$  : 0.01  $\,$  ... 100 - Temps de poursuite T  $\,$  i  $\,$  : 10 ms  $\,$  ... 1000 s

- Dérivée T d : 1 ms ... 100 s

## Catégories / Arborescence

Techniques > Régulation > Régulateurs